JADE BIRD FIRE ALARM SYSTEMS

BY-B2045E

Señal de Evacuación de Emergencia



Características




- Alta eficiencia y bajo consumo
- Apariencia simple y agradable
- Seguridad y comodidad
- Seguridad y rendimiento de acuerdo con IEC 60598-2-22
- Certificado CE

La señal de salida de emergencia
BY-B2045E se puede instalar en paredes o
techos. Es adecuada para interiores como
oficinas, escuelas, universidades y
hospitales. Incorpora un indicador LED
verde que muestra el modo de carga de la
batería. Seguridad y rendimiento según
EN 55015, EN 61347, EN 60598-1,
EN 60598-2-22, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3. La unidad de batería
incorporada garantiza un período de
funcionamiento en modo de emergencia
superior a 3 horas.

DATOS TECNICOS		
Alimentación	220-240 VAC - 50 Hz - 0,04A	
Fuente de luz	12 x 0,2 vatios LED blancos	
Distancia visual	30 metros	
Potencia de entrada	4.5W	
Flujo lumínico	> 22 lm	
CCT	6500k	
Batería	Ni-Cd SC3.6V 2.0Ah	
Duración descarga	>3h	
Grado Protección	IP20	
Material	Acero y policarbonato	
Dimensiones	390 mm x 190 mm x 60 mm	
Peso	1.4 kg	
Lista Modelos		
Modelo No.	Modo operación	Dirección
BY-B2045E	Mantenida	Abajo
BY-B2145E	Mantenida	Derecha
BY-B2245E	Mantenida	Izquierda

Dimensiones (todas las dimensiones en mm)





Instalación

